

Darbo dienos su kasos aparatu DATECS DP-50 naudojamo prekių supirkimui aprašymas

Kasos aparate Datecs DP-50 supirkimas vykdomas per grąžinimo operaciją

Darbo dienos (pamainos) pradžia

1. Kasos aparato įjungimas:

Paspausti klavišą **ON** ir laikyti jį nuspaudus 1÷2 sek. – ekrane užsidegs **“OFF”**.

PASTABA. Norint darbo dienos eigoje kasos aparatą pervesti į režimą **“OFF”**, paspausti raudoną klavišą **< >**

2. Spausdinti tarnybine (X) ataskaita: (patikrinti datą ir laiką)

Ekrane **“OFF”** ir spausti iš eilės klavišus: **2 3 0** tada **TOTAL** ir **TOTAL** .

3. Likučio įvedimas:

Ekrane **“OFF”** ir spausti iš eilės klavišus:

1 1 TOTAL surinkti kasos likutį (arba įdėti buhalterijos duodama pinigų sumą) ir nuspausti klavišą **+%**

Kasos aparato paruošimas darbui

Ekrane **“OFF”** ir spausti iš eilės klavišus:

1 1 TOTAL ekrane pasirodo **“0,00”**, nuspausti raudoną klavišą **VD**.

Ekrane pasirodo užrašas **GRAŽINIMO KVITAS**

PASTABA. Klavišą **VD** būtina nuspausti prieš kiekvieną kvitą !

Atitinkamų prekių supirkimas

1. Ekrane dega užrašas **GRAŽINIMO KVITAS** (grąžinimo kvitas yra supirkimo kvitas)

2. Surinkti svorį ar kiekį padauginti (spaudžiant klavišą **Q`ty**) iš sumos ir paspausti klavišus **G1, G2, G3, G4** (pagal užprogramuotą superkamų prekių pavadinimą) ir paspausti **TOTAL** .

Kai neužtenką 4 skyrių reikia surinkti svorį ar kiekį padauginti (spaudžiant klavišą **Q`ty**) iš sumos, paspausti mygtuką **PRC**, surinkti superkamos prekės kodą ir paspausti **PLU**

Darbo dienos pabaiga

1. Spausdinti tarnybine (tarpine) (X) ataskaita:

Ekrane **“OFF”** ir spausti iš eilės klavišus: **2 3 0** tada **TOTAL** ir **TOTAL** .

2. Pinigų išėmimas (inkasavimas):

Ekrane **“OFF”** ir spausti iš eilės klavišus:

1 1 TOTAL surinkti inkasuojamą sumą ir nuspausti klavišą **-%** .

3. Atlikti pagrindinę dienos ataskaitą (Z):

Ekrane **“OFF”** ir spausti iš eilės klavišus: **3 3 0** tada **TOTAL** ir **TOTAL** .

Kasos aparato išjungimas: Ekrane **“OFF”** ir spausti klavišą **0** .

Laikrodis ekrane: Ekrane **“OFF”**, spausti **•** .

Papildoma informacija

1. Keliu vienodu prekiu pirkimas: (pvz. 5 vnt.)

5 (t.y. prekiu kiekis) X kaina DP1 ... ,

5 X prekės kodas PLU ...

5 X kaina PRC , prekės kodas PLU ...

2. Svorio įvedimas: (pvz.: 1.254 kg.)

Spausti klavišus 1 • 2 5 4 X , 1 kg. kaina DP1 ...

Spausti klavišus 1 • 2 5 4 X , prekės kodas PLU ...

Spausti klavišus 1 • 2 5 4 X , 1 kg. kaina PRC prekės kodas PLU ...

3. Laiko nustatymas: OFF 4 3 0 TOTAL 1 71 TOTAL ,

įvesti naują laiką: val., min., sek. (08 25 00) TOTAL X OFF .

Laikotarpio ataskaita

1. Ataskaita už laikotarpį (mėnesio):

1.1. Pagal Z ataskaitų numerius (žr. EKA žurnalą):

Ekране “OFF” ir spausti iš eilės klavišus 5 3 0 TOTAL , 1 , pilkais klavišais surenkame pirmos mėnesio Z ataskaitos nr. ir spaudžiame klavišą G1 (nuo), po to surenkame paskutinės mėnesio Z ataskaitos nr. ir spaudžiame klavišą G2 (iki), spausti klavišą TOTAL .

1.2. Pagal datą, pvz. už 2005 birželio mėn.

Ekране “OFF” ir spausti iš eilės klavišus 5 3 0 TOTAL , 1 , pilkais klavišais surenkame datą (nuo) 01.06.05 (diena-mėnuo-metai) ir spaudžiame klavišą G3 , po to surenkame galutinę datą (iki) 30.06.05 (diena-mėnuo-metai) ir spaudžiame klavišą G4 , spausti klavišą TOTAL .

Instrukcija parengė UAB “ASPA” kasos aparatų aptarnavimo skyrius